

106 年度「神明燈」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	神明燈	萬玉堂	120V 60Hz 125mA 15W/ B918	臺灣	(桃園市觀音區廣福里 16 鄰 175 號)	萬里行香廠 (臺南市仁德區中山路 299 號、 06-2490151)	325	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 標示電流值 125mA 不符(應標示為電流值 25mA)。 2. 標示適用光源 E12 鎢絲燈泡 Max 15W*1 不符(應標示為適用光源 E12 鎢絲燈泡 Max 3W*1)。 3. 未標示  符號。 4. 未標示《室內用》。 5. 未標示報驗義務人名稱。	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
2	神明燈	振明	110V 60Hz 0.1A 7W/ D06	臺灣	振明佛具商行	萬里行香廠 (臺南市仁德區中山路 299 號、 06-2490151)	440	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 未附使用說明書。 2. 未標示報驗義務人地址。	●重要零組件比對 樣品底座內使用螺旋式端子接線,與原申請文件不符且不符標準要求。	總評: ● ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ●構造檢查: 樣品內部配線為單層絕緣且碰觸燈具金屬外殼,不符合標準安全要求(應為雙層絕緣)。
3	神明燈	寶森	110V 60Hz 0.14A 15W/ A-09	臺灣	寶森佛俱企業社	祥鶴香檀香佛具 (臺南市歸仁區中山路 3 段 181 號 1 樓、06-2396238)	225	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 誤貼寶林公司之標示(應標示為型號 A-09、功率 15W、電流 0.14A 及公司名稱:寶森佛俱企業社)。 2. 未附使用說明書。 3. 未標示報驗義務人地址。	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
4	神明燈	寶森	110V 60Hz 0.14A 15W/ A-08	臺灣	寶森佛俱企業社	祥鶴香檀香佛具 (臺南市歸仁區中山路 3 段 181 號 1 樓、06-2396238)	250	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 標示型號 A-09 不符(應標示為型號 A-08)。 2. 未附使用說明書。 3. 未標示報驗義務人地址。	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」則表示不符規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
5	神明燈	佳良	110V 60Hz 0.1A 7W/ A3	臺灣	佳良工藝社	上新商行 (臺南市歸仁區中正南路1段126號、06-3305896)	399.5	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 未附使用說明書。 2. 未標示報驗義務人地址。	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
6	神明燈	皇凱	110V 60Hz 0.1A 7W/ 008	臺灣	皇凱企業社 (臺南市安南區德安街56號1樓、06-2813615)	容智百貨商行 (臺南市歸仁區中山路1段305號、06-3386122)	675	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
7	神明燈	穎昌	110V 60Hz 0.1A 7W/ 125a	臺灣	穎昌佛燈企業社 (06-2533451) 鴻興銅器廠股份有限公司 (臺南市永康區中正南路344巷1號、06-2531164)	福興佛俱企業社 (臺南市歸仁區中山路3段350號、06-2300316)	650	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
8	神明燈	村大	110V 60Hz 0.1A 7W/ 7084-1	臺灣	村大工藝社	萬里行金香鋪 (臺南市永康區中華路659號、06-3025050)	575	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 未附使用說明書。 2. 未標示報驗義務人地址。	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
9	神明燈	興隆	110V 60Hz 0.1A 7W/ B2212	臺灣	興隆銅器佛具製造有限公司	永新金香鋪 (臺南市北區南園街154號、06-2740789)	1000	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 未附使用說明書。 2. 未標示報驗義務人地址。	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查
10	神明燈	銘藝	110V 60Hz 0.2A 14W/ 804	臺灣	銘藝銅器企業社 興隆銅器佛具製造有限公司 (臺南市歸仁區中正南路一段437號、06-2391231)	金天元金香紙行 中山店 (臺南市善化區文正里中山路570號、06-5815989)	1550	○商品檢驗標識 ●中文標示 標示電流值0.2A不符(應標示為電流值0.13A)。	○重要零組件比對	總評: ○ ○溫升試驗 ○絕緣阻抗及耐電壓 ○洩漏電流 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」則表示不符規定。

備註：

1. 品質檢測：依據 CNS 14335「燈具安全通則」、國際電工標準 IEC 60598-2-4 (1997)「Luminaires - Part 2-4: Portable general purpose luminaires」
 - (1) 溫升試驗：主要為確認神明燈於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - (2) 絕緣阻抗及耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - (3) 洩漏電流：主要為檢測神明燈於正常通電使用下，人體觸及神明燈外部表面之電流值是否在安全標準內，以避免發生觸電的危險。
 - (4) 構造檢查：主要為確認神明燈之構造設計上是否符合安全之要求。
2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
3. 標示查核，查核項目為：
 - (1) 商品檢驗標識



或



- (2) 中文標示：檢查神明燈本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。主要項目如下：
 - A. 商品名稱及型號。
 - B. 報驗義務人之姓名或名稱及地址。
 - C. 額定電壓、電流、功率因數及頻率。
 - D. 是否適合安裝在一般可燃性表面之符號 。
 - E. 光源型式及瓦特數。
 - F. II類或III類結構之符號。
 - G. 需有適當之警語，例如安裝之注意事項、「(室內用燈具)僅供室內使用」。
4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：
 - (1) 品質檢測
 - A. 「溫升試驗」全數符合規定。
 - B. 「絕緣阻抗及耐電壓」全數符合規定。
 - C. 「洩漏電流」全數符合規定。
 - D. 「構造檢查」計 1 件不符(項次 2)。
 - (2) 「重要零組件比對」計 1 件不符(項次 2)。
 - (3) 標示查核
 - A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。
 - B. 「中文標示」計 8 件不符(項次 1、2、3、4、5、8、9、10)。